GLADEN MOSCONI
NEXT LEVEL CAR AUDIO

PINBELEGUNG VERSTÄRKERSEITE
PIN ASSIGNMENT AMPLIFIER SIDE
ASIGNACIÓN DE PINES LADO AMPLIFICADOR

SU-BMRAMLVL1

Plug&Play-Kabelbaum für BMW G-Modelle mit Live Cockpit (S6U3), Standard-Stereo und HiFi S676, mit RAM
Plug & play harness for BMW G models with Live Cockpit (S6U3), standard stereo and HiFi S676, with RAM
Mazo de cables plug & play para BMW serie G con Live Cockpit (S6U3), estéreo de serie y HiFi S676, con RAM

Belegung der Stecker zum GLADEN- oder MOSCONI-Verstärker. Die Fahrzeugseite ist Plug&Play und bleibt unverändert.
Pin assignment of the connectors to the GLADEN or MOSCONI amplifier. The vehicle side is plug & play and stays unchanged. · Asignación de los conectores al amplificador GLADEN o MOSCONI. El lado del vehículo es plug & play y no se modifica.

STECKER A · LAUTSPRECHERAUSGÄNGE
Speaker outputs · Salidas de altavoz



Ansicht Kabeleinführung
View from wire entry
Vista desde entrada de cables

■ Plus · plus · positivo
◩ Minus · minus · negativo
⬚ frei · empty · libre

Molex Mini-Fit Jr., 16-polig (2 × 8) → Buchse SPEAKER OUT CH1–6 / OUT CH7–8 am Verstärker
SPEAKER OUT CH1–6 / OUT CH7–8 socket on the amplifier · Conector SPEAKER OUT CH1–6 / OUT CH7–8 del amplificador

Kanal Channel · Canal	Plus Plus · Positivo	Minus Minus · Negativo	mm²	Fahrzeug Vehicle · Vehículo
OUT CH1	weiß	weiß/schwarz	1,50	Front links · front left · delantero izquierdo
OUT CH2	grau	grau/schwarz	1,50	Front rechts · front right · delantero derecho
OUT CH3	grün	grün/schwarz	0,35	Hinten links · rear left · trasero izquierdo
OUT CH4	violett	violett/schwarz	0,35	Hinten rechts · rear right · trasero derecho
OUT CH5	blau	blau/schwarz	1,50	Untersitz-Subwoofer links · under-seat subwoofer left · subwoofer bajo asiento izquierdo
OUT CH6	braun	braun/schwarz	1,50	Untersitz-Subwoofer rechts · under-seat subwoofer right · subwoofer bajo asiento derecho

Aderfarben · Wire colours · Colores: weiß · white · blanco | schwarz · black · negro | grau · grey · gris | grün · green · verde | violett · violet · violeta | blau · blue · azul | braun · brown · marrón

STECKER B · SIGNALEINGANG
Signal input · Entrada de señal



Ansicht Kabeleinführung
View from wire entry
Vista desde entrada de cables
Zahl = Pin · number = pin · número = pin

Molex Micro-Fit 3.0, 8-polig (2 × 4) → Buchse ANALOG IN CH1–4 am Verstärker (Hochpegel vom Werksradio)
ANALOG IN CH1–4 socket on the amplifier (high level from factory head unit) · Conector ANALOG IN CH1–4 del amplificador (nivel alto de la radio de serie)

Kanal Channel · Canal	Plus (Pin) Plus · Positivo		Minus (Pin) Minus · Negativo		mm²	Fahrzeug Vehicle · Vehículo
IN CH1	8	weiß	4	weiß/schwarz	0,50	Front links · front left · delantero izquierdo
IN CH2	7	grau	3	grau/schwarz	0,50	Front rechts · front right · delantero derecho
IN CH3	6	grün	2	grün/schwarz	0,50	Hinten links · rear left · trasero izquierdo
IN CH4	5	violett	1	violett/schwarz	0,50	Hinten rechts · rear right · trasero derecho

Aderfarben · Wire colours · Colores: weiß · white · blanco | schwarz · black · negro | grau · grey · gris | grün · green · verde | violett · violet · violeta

BEIPACK
Supplied loose parts · Piezas sueltas suministradas

- 4 Adern mit losen Micro-Fit-Kontakten (weiß, weiß/schwarz, grau, grau/schwarz, 0,50 mm²) zum Umpinnen für Fahrzeuge mit und ohne Soundsystem · 4 wires with loose Micro-Fit terminals (white, white/black, grey, grey/black, 0.50 mm²) for re-pinning in vehicles with and without sound system · 4 cables con terminales Micro-Fit sueltos (blanco, blanco/negro, gris, gris/negro, 0,50 mm²) para reasignar en vehículos con y sin sistema de sonido
- Micro-Fit-Gehäuse 4-polig und 8-polig (lose) · Micro-Fit housings, 4-pin and 8-pin (loose) · Carcasas Micro-Fit de 4 y 8 polos (sueltas)

WEITERE KANÄLE
Further channels · Otros canales

Verstärker Amplifier · Amplificador	Fahrzeug Vehicle · Vehículo
IN CH5/6	Untersitz-Subwoofer links/rechts · under-seat subwoofer left/right · subwoofer bajo asiento izq./der.
IN CH7	Center · center · central
OUT CH9/10	Center (nur PICO 8|10 DSP V2 / ONE 8|10 DSP) · center (PICO 8|10 DSP V2 / ONE 8|10 DSP only) · central (solo PICO 8|10 DSP V2 / ONE 8|10 DSP)

PASSENDE VERSTÄRKER
Compatible amplifiers · Amplificadores compatibles

Modell Model · Modelo	Hinweis Note · Nota
✓ MOSCONI GLADEN PICO 4|8 DSP V2 · ONE 4|8 DSP	ohne Umbau, ohne Center, Eingang 3/4 durchgeschleift · plug & play, without center, input 3/4 passed through · sin modificación, sin central, entrada 3/4 en paso
✓ MOSCONI GLADEN PICO 6|8 DSP V2 · ONE 6|10 DSP	ohne Umbau, ohne Center · plug & play, without center · sin modificación, sin central
✓ MOSCONI GLADEN PICO 8|10 DSP V2 · ONE 8|10 DSP	ohne Umbau · plug & play · sin modificación
✓ MOSCONI GLADEN PRO 8|30 EVO · GLADEN RCore6|8DSP	Eingang über Cinch-Adapter SU-EXT4RCA-MALE, Lautsprecher-Molex abschneiden · input via RCA adapter SU-EXT4RCA-MALE, cut off speaker Molex plugs · entrada con adaptador RCA SU-EXT4RCA-MALE, cortar Molex de altavoz