GLADEN MOSCONI
NEXT LEVEL CAR AUDIO

PINBELEGUNG VERSTÄRKERSEITE
PIN ASSIGNMENT AMPLIFIER SIDE
ASIGNACIÓN DE PINES LADO AMPLIFICADOR

SU-BMS676

Plug&Play-Kabelbaum für BMW F- und G-Modelle mit HiFi-System S676, ohne RAM
Plug & play harness for BMW F and G models with HiFi system S676, without RAM
Mazo de cables plug & play para BMW serie F y G con sistema HiFi S676, sin RAM

Belegung der Stecker zum GLADEN- oder MOSCONI-Verstärker. Die Fahrzeugseite ist Plug&Play und bleibt unverändert.
Pin assignment of the connectors to the GLADEN or MOSCONI amplifier. The vehicle side is plug & play and stays unchanged. · Asignación de los conectores al amplificador GLADEN o MOSCONI. El lado del vehículo es plug & play y no se modifica.

STECKER A · LAUTSPRECHERAUSGÄNGE
Speaker outputs · Salidas de altavoz



Ansicht Kabeleinführung
View from wire entry
Vista desde entrada de cables

■ Plus · plus · positivo
◩ Minus · minus · negativo
⬚ frei · empty · libre

Molex Mini-Fit Jr., 16-polig (2 × 8) → Buchse SPEAKER OUT CH1–6 / OUT CH7–8 am Verstärker
SPEAKER OUT CH1–6 / OUT CH7–8 socket on the amplifier · Conector SPEAKER OUT CH1–6 / OUT CH7–8 del amplificador

Kanal Channel · Canal	Plus Plus · Positivo	Minus Minus · Negativo	mm²	Fahrzeug Vehicle · Vehículo
OUT CH1	weiß	weiß/schwarz	0,35	Front links · front left · delantero izquierdo
OUT CH2	grau	grau/schwarz	0,35	Front rechts · front right · delantero derecho
OUT CH3	grün	grün/schwarz	0,35	Hinten links · rear left · trasero izquierdo
OUT CH4	violett	violett/schwarz	0,35	Hinten rechts · rear right · trasero derecho
OUT CH5	weiß	weiß/schwarz	1,50	Untersitz-Subwoofer links · under-seat subwoofer left · subwoofer bajo asiento izquierdo
OUT CH6	grau	grau/schwarz	1,50	Untersitz-Subwoofer rechts · under-seat subwoofer right · subwoofer bajo asiento derecho

Aderfarben · Wire colours · Colores: weiß · white · blanco | schwarz · black · negro | grau · grey · gris | grün · green · verde | violett · violet · violeta

STECKER B · SIGNALEINGANG
Signal input · Entrada de señal



Ansicht Kabeleinführung
View from wire entry
Vista desde entrada de cables
Zahl = Pin · number = pin · número = pin

Molex Micro-Fit 3.0, 8-polig (2 × 4) → Buchse ANALOG IN CH1–4 am Verstärker (Hochpegel vom Werksradio)
ANALOG IN CH1–4 socket on the amplifier (high level from factory head unit) · Conector ANALOG IN CH1–4 del amplificador (nivel alto de la radio de serie)

Kanal Channel · Canal	Plus (Pin) Plus · Positivo	Minus (Pin) Minus · Negativo	mm²	Fahrzeug Vehicle · Vehículo
IN CH1	8 schwarz	4 schwarz	0,35	Front links · front left · delantero izquierdo
IN CH2	7 schwarz	3 schwarz	0,35	Front rechts · front right · delantero derecho
IN CH3	6 schwarz	2 schwarz	0,35	Hinten links · rear left · trasero izquierdo
IN CH4	5 schwarz	1 schwarz	0,35	Hinten rechts · rear right · trasero derecho

Aderfarben · Wire colours · Colores: schwarz · black · negro

STECKER C · AUSGANG KANAL 9/10
Output channel 9/10 · Salida canal 9/10

Molex Mini-Fit Jr., 4-polig (2 × 2) → Buchse OUT CH9–10 am Verstärker (nur PICO 8|10 DSP V2 / ONE 8|10 DSP)
OUT CH9–10 socket on the amplifier (PICO 8|10 DSP V2 / ONE 8|10 DSP only) · Conector OUT CH9–10 del amplificador (solo PICO 8|10 DSP V2 / ONE 8|10 DSP)

Kanal Channel · Canal	Plus Plus · Positivo	Minus Minus · Negativo	mm²	Fahrzeug Vehicle · Vehículo
OUT CH9	orange	orange/grün	0,35	Center · center · central

Aderfarben · Wire colours · Colores: orange · orange · naranja | schwarz · black · negro | grün · green · verde

STECKER D · STROMVERSORGUNG
Power supply · Alimentación

Molex Mini-Fit Jr., 10-polig (2 × 5) → Buchse POWER SUPPLY am Verstärker
POWER SUPPLY socket on the amplifier · Conector POWER SUPPLY del amplificador

Pin	Aderfarbe Wire colour · Color	mm²	Funktion Function · Función
1	rot	1,50	+12 V Dauerplus · +12 V battery · +12 V batería
2	rot	1,50	+12 V Dauerplus · +12 V battery · +12 V batería
6	rot	1,50	+12 V Dauerplus · +12 V battery · +12 V batería
3	schwarz	1,50	Masse · ground · masa
8	schwarz	1,50	Masse · ground · masa
9	schwarz	1,50	Masse · ground · masa
5	blau	0,35	Remote-Eingang (Weckleitung vom Fahrzeug, ersetzt den Werksverstärker) · remote input (vehicle wake-up line, replaces the factory amplifier) · entrada remote (línea de activación del vehículo, sustituye al amplificador de serie)

Aderfarben · Wire colours · Colores: rot · red · rojo | schwarz · black · negro | blau · blue · azul

PASSENDE VERSTÄRKER
Compatible amplifiers · Amplificadores compatibles

Modell Model · Modelo	Hinweis Note · Nota
✓ MOSCONI GLADEN PICO 4|8 DSP V2 · ONE 4|8 DSP	ohne Umbau, ohne Center, Eingang 3/4 durchgeschleift · plug & play, without center, input 3/4 passed through · sin modificación, sin central, entrada 3/4 en paso
✓ MOSCONI GLADEN PICO 6|8 DSP V2 · ONE 6|10 DSP	ohne Umbau, ohne Center · plug & play, without center · sin modificación, sin central
✓ MOSCONI GLADEN PICO 8|10 DSP V2 · ONE 8|10 DSP	ohne Umbau · plug & play · sin modificación
✓ MOSCONI GLADEN PRO 8|30 EVO · GLADEN RCore6|8DSP	Eingang über Cinch-Adapter SU-EXT4RCA-MALE, Lautsprecher-Molex abschneiden · input via RCA adapter SU-EXT4RCA-MALE, cut off speaker Molex plugs · entrada con adaptador RCA SU-EXT4RCA-MALE, cortar Molex de altavoz