SU-TE3SR+

Plug&Play-Kabelbaum für Tesla Model 3 und Model Y mit Standard-Audio (Bordcomputer mit Intel-Prozessor)
Plug & play harness for Tesla Model 3 and Model Y with standard audio (Intel infotainment processor)
Mazo de cables plug & play para Tesla Model 3 y Model Y con audio de serie (procesador Intel)

Belegung der Stecker zum GLADEN- oder MOSCONI-Verstärker. Die Fahrzeugseite ist Plug&Play und bleibt unverändert.
Pin assignment of the connectors to the GLADEN or MOSCONI amplifier. The vehicle side is plug & play and stays unchanged. · Asignación de los conectores al amplificador GLADEN o MOSCONI. El lado del vehículo es plug & play y no se modifica.

STECKER A · LAUTSPRECHERAUSGÄNGE
Speaker outputs · Salidas de altavoz



Ansicht Kabeleinführung
View from wire entry
Vista desde entrada de cables

■ Plus · plus · positivo
◩ Minus · minus · negativo
⬚ frei · empty · libre

Molex Mini-Fit Jr., 16-polig (2 × 8) → Buchse SPEAKER OUT CH1–6 / OUT CH7–8 am Verstärker
SPEAKER OUT CH1–6 / OUT CH7–8 socket on the amplifier · Conector SPEAKER OUT CH1–6 / OUT CH7–8 del amplificador

Kanal Channel · Canal	Plus Plus · Positivo	Minus Minus · Negativo	mm²	Fahrzeug Vehicle · Vehículo
OUT CH1	schwarz	schwarz	1,00	Armaturenbrett links · dashboard left · salpicadero izquierdo
OUT CH2	schwarz	schwarz	1,00	Armaturenbrett rechts · dashboard right · salpicadero derecho
OUT CH3	schwarz	schwarz	1,00	Tür hinten links · rear door left · puerta trasera izquierdo
OUT CH4	schwarz	schwarz	1,00	Tür hinten rechts · rear door right · puerta trasera derecho
OUT CH5	schwarz	schwarz	1,00	Tieftöner Tür vorne links · front door woofer left · woofer puerta delantera izquierdo
OUT CH6	schwarz	schwarz	1,00	Tieftöner Tür vorne rechts · front door woofer right · woofer puerta delantera derecho
OUT CH7	weiß	weiß/schwarz	0,50	Pre-Out Zusatzverstärker (Center) · pre-out add. amplifier (center) · pre-out amplif. adicional (central)
OUT CH8	grau	grau/schwarz	0,50	Pre-Out Zusatzverstärker (Center) · pre-out add. amplifier (center) · pre-out amplif. adicional (central)

Aderfarben · Wire colours · Colores: schwarz · black · negro | weiß · white · blanco | grau · grey · gris

STECKER B · SIGNALEINGANG
Signal input · Entrada de señal

Molex Micro-Fit 3.0, 8-polig (2 × 4) → Buchse ANALOG IN CH1–4 am Verstärker (Hochpegel vom Werksradio)
ANALOG IN CH1–4 socket on the amplifier (high level from factory head unit) · Conector ANALOG IN CH1–4 del amplificador (nivel alto de la radio de serie)

Kanal Channel · Canal	Plus (Pin) Plus · Positivo	Minus (Pin) Minus · Negativo	mm²	Fahrzeug Vehicle · Vehículo
IN CH1	8 schwarz	4 schwarz	0,50	Armaturenbrett links · dashboard left · salpicadero izquierdo
IN CH2	7 schwarz	3 schwarz	0,50	Armaturenbrett rechts · dashboard right · salpicadero derecho
IN CH3	6 schwarz	2 schwarz	0,50	Tür hinten links · rear door left · puerta trasera izquierdo
IN CH4	5 schwarz	1 schwarz	0,50	Tür hinten rechts · rear door right · puerta trasera derecho

Aderfarben · Wire colours · Colores: schwarz · black · negro

STECKER C · SIGNALEINGANG
Signal input · Entrada de señal

Molex Micro-Fit 3.0, 8-polig (2 × 4) → Buchse ANALOG IN CH5–8 am Verstärker (Hochpegel vom Werksradio)
ANALOG IN CH5–8 socket on the amplifier (high level from factory head unit) · Conector ANALOG IN CH5–8 del amplificador (nivel alto de la radio de serie)

Kanal Channel · Canal	Plus (Pin) Plus · Positivo	Minus (Pin) Minus · Negativo	mm²	Fahrzeug Vehicle · Vehículo
IN CH5	8 schwarz	4 schwarz	0,50	Tieftöner Tür vorne links · front door woofer left · woofer puerta delantera izquierdo
IN CH6	7 schwarz	3 schwarz	0,50	Tieftöner Tür vorne rechts · front door woofer right · woofer puerta delantera derecho
IN CH7	6 schwarz	2 schwarz	0,50	Center · center · central

Aderfarben · Wire colours · Colores: schwarz · black · negro

STECKER D · AUSGANG SUBWOOFER
Subwoofer output · Salida subwoofer

Molex Mini-Fit Jr., 4-polig (2 × 2), Stecker SUB → Buchse OUT CH9–10 am Verstärker (nur PICO 8|10 DSP V2 / ONE 8|10 DSP)
OUT CH9–10 socket on the amplifier (PICO 8|10 DSP V2 / ONE 8|10 DSP only) · Conector OUT CH9–10 del amplificador (solo PICO 8|10 DSP V2 / ONE 8|10 DSP)

Kanal Channel · Canal	Plus Plus · Positivo	Minus Minus · Negativo	mm²	Fahrzeug Vehicle · Vehículo
OUT CH9	rot		1,00	Subwoofer, gebrückt: CH9 + / CH10 – · subwoofer, bridged: CH9 + / CH10 – · subwoofer, en puente: CH9 + / CH10 –
OUT CH10		schwarz	1,00	Subwoofer, gebrückt: CH9 + / CH10 – · subwoofer, bridged: CH9 + / CH10 – · subwoofer, en puente: CH9 + / CH10 –

Aderfarben · Wire colours · Colores: rot · red · rojo | schwarz · black · negro

PASSENDE VERSTÄRKER
Compatible amplifiers · Amplificadores compatibles

Modell Model · Modelo	Hinweis Note · Nota
– MOSCONI GLADEN PICO 4|8 DSP V2 · ONE 4|8 DSP	nicht passend (kein Ausgang 9/10) · not compatible (no output 9/10) · no compatible (sin salida 9/10)
– MOSCONI GLADEN PICO 6|8 DSP V2 · ONE 6|10 DSP	nicht passend (kein Ausgang 9/10) · not compatible (no output 9/10) · no compatible (sin salida 9/10)
✓ MOSCONI GLADEN PICO 8|10 DSP V2 · ONE 8|10 DSP	ohne Umbau · plug & play · sin modificación
✓ MOSCONI GLADEN PRO 8|30 EVO · GLADEN RCore6|8DSP	Eingang über Cinch-Adapter SU-EXT4RCA-MALE, Lautsprecher-Molex abschneiden · input via RCA adapter SU-EXT4RCA-MALE, cut off speaker Molex plugs · entrada con adaptador RCA SU-EXT4RCA-MALE, cortar Molex de altavoz